

CERTIFICATI DI MALATTIA INPS

E' stata attivata la possibilità di effettuare l'invio telematico dei certificati di malattia direttamente dal programma Doctor2001 dalla sezione certificati, questa modalità evita di utilizzare il sito internet di riferimento www.sistemats.it.

L'invio dei certificati avviene attraverso servizi internet messi a disposizione dal Ministero delle Finanze e non dal servizio SOLE, quindi per potere utilizzare la funzione sono necessarie le credenziali fornite con la smart card più l'autenticazione ottenibile sul sito www.sistemats.it.

Come ottenere i dati di accesso.

La prima fase del processo è compresa nella fornitura della "smart card" (carta nazionale dei servizi). Questa attività è stata realizzata da Cup2000 nei mesi scorsi su tutti i medici. E' importante assicurarsi che la procedura di attivazione sia stata completata. Questa attivazione prevede: l'installazione della smart card, l'attivazione della stessa e la fornitura delle password di accesso al portale www.sistemats.it e il pincode della smart card da 5 cifre.

Se non siete in possesso di questi dati non potete proseguire fate riferimento all'help desk del Progetto SOLE per reperire queste informazioni.

Abbiamo verificato in numerosi casi che molti medici hanno smarrito le credenziali o la password ricevuta è scaduta perché l'attivazione è stata realizzata precedentemente a tre mesi. Per ottenere nuove credenziali o rinnovare le password se siete in possesso della smart card e del pin per utilizzarla potete procedere attraverso il sito www.sistemats.it e le istruzioni che seguono.

Tutte le operazioni seguenti si svolgono sul sito www.sistemats.it dopo avere fatto accesso con la con la smart card dal link apposito, è richiesto l'uso di internet explorer per navigare il sito.

PARTE 1 prima parte del pincode

Premere il link registra CNS per ricevere il pin code da 4 cifre.



Cliccando su registra CNS comparirà una videata con la conferma della registrazione della smart-card e il link al file pdf con le credenziali.

Messaggio

✔ La CNS risulta già registrata. (WS_REG002)

Stampa delle credenziali CNS

Prima di effettuare la login occorre stampare o salvare questo PDF che contiene la prima parte del pincode utile per l'invio telematico delle ricette. Nel PDF sono anche contenute le credenziali generate automaticamente che permettono di accedere al portale della Tessera Sanitaria in caso di mancanza della CNS.



Credenziali per il portale

In questo pdf si trova la prima parte del pin code da 4 cifre necessario a Doctor2001.

PARTE 2 - seconda parte del pincode

Nel sito www.sistemats.it dopo la login realizzata con la smart card dal menu di sinistra utilizzare la funzione profilo utente. I parametri da ottenere sono due, la seconda parte del pincode e la password di accesso.

Il screenshot mostra la pagina di accesso al sito "Sistema per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria". Nella barra di navigazione a sinistra, il menu "Servizi Online" è aperto, e l'opzione "Profilo Utente" è evidenziata con un rettangolo rosso. Nella sezione "Messaggi", è visualizzato un messaggio di conferma della registrazione della CNS. Sotto il messaggio, sono riportati i dati personali dell'utente:

Codice Fiscale:	██████████
Nominativo:	██████████
Telefono Ufficio:	Non Presente
E-mail:	Non Presente
Regione:	Emilia Romagna
Asl:	RIMINI

Come inserire i dati in Doctor2001

In Doctor2001 si devono inserire una password e i due pin code per permettere al programma di comunicare con il server del ministero. Dal menù principale di Doctor2001 accedere alla voce configurazione -> opzioni sistema e compilare i seguenti valori:



Opzioni di sistema

CF medico per SOLE Password INPS

Pincode INPS

La **Password INPS** da inserire corrisponde alla password reperita/rinnovata in precedenza sul sito sistemats.it. tramite la funzione "cambio password"

Il **pincode** da inserire in Doctor2001 è composto di 2 parti: la prima parte di 4 cifre viene fornita con la attivazione della smart card CNS. La seconda parte è quella che è stata ottenuta dalla funzione "stampa pincode".

Nella casella pincode INPS della configurazione di Doctor2001 andrà inserito quindi un codice numerico di **10 cifre** composto da: Pincode della carta CNS + Pincode per l'invio telematico ottenuto dal sito www.sistemats.it